

Détente propane en récipient

> La gamme des détendeurs réglables, haute pression, pour citerne propane

1325

P B

Détendeur à pression réglable (manodétendeur) - 555 kW



Débit kg/h	Pression d'entrée bar		Pression de sortie bar		Raccordement		Raccords	Code article	Observations	Utilisation habituelle
	mini	maxi	mini	maxi	Entrée	Sortie				
40	Ps+1	16	1	3	E. 20x1,5	M. M20x1,5	RC-FB RC-FF	002743AB	Avec manomètre G 1/4"	Industriel et tertiaire
40	Ps+1	16	0,5	2	E. 20x1,5	M. M20x1,5		002743AC		
40	Ps+1	16	1	3	M. 3/4"	M. 3/4"		002743AA		

1325V

P B

Détendeur à pression réglable (manodétendeur) - 555 kW



Débit kg/h	Pression d'entrée bar		Pression de sortie bar		Raccordement		Raccords	Code article	Observations	Utilisation habituelle
	mini	maxi	mini	maxi	Entrée	Sortie mâle				
40	Ps+1	16	1	3	E. 3/4"	M20x1,5	RC-FB RC-FF	002746AA	Alim. verticale. Entrée de dépannage. Manomètre G1/4"	Industriel et tertiaire

1316

P B

Détendeur à pression réglable (manodétendeur) - 1380 kW



Débit kg/h	Pression d'entrée bar		Pression de sortie bar		Raccordement		Raccords	Code article	Observations	Utilisation habituelle
	mini	maxi	mini	maxi	Entrée	Sortie				
100	Ps+1	16	0,5	2	M. 3/4"	M. 3/4"	RC-FB RC-FF	1316009	Avec manomètre G 1/4"	Industriel et tertiaire
100	Ps+1	16	1	3	M. 3/4"	M. 3/4"		1316006		
100	Ps+1	16	2	6	M. 3/4"	M. 3/4"		1316007		

1316 V

Détendeur à pression réglable (manodétendeur) - 1380 kW



Débit kg/h	Pression d'entrée bar		Pression de sortie bar		Raccordement		Raccords	Code article	Observations	Utilisation habituelle
	mini	maxi	mini	maxi	Entrée	Sortie				
100	Ps+1	16	0,5	2	E. 3/4"	M. 3/4"	RC-FB RC-FF	1316401	Avec manomètre G 1/4"	Industriel et tertiaire

1326

P B

Détendeur à pression réglable (manodétendeur) - 2770 kW



Débit kg/h	Pression d'entrée bar		Pression de sortie bar		Raccordement		Raccords	Code article	Observations	Utilisation habituelle
	mini	maxi	mini	maxi	Entrée	Sortie				
200	Ps+1	16	1,3	2,8	F. 3/4"	F. 3/4"	RC-MM RC-FB	1326000	Avec manomètre	Industriel et tertiaire
200	Ps+1	16	1,3	2,8	M. 3/4"	M. 3/4"	RC-FB RC-FF	1326001		